N°	Denominazione	Tipo
	Telaio	U.A.756
	Quadrante crist.	U. n.6656
	A.F.per AM	U.AF.62/6 PV
	A.F.per FM	U.AF.15/2 FM
1	Bobina entrata	U.Bobae 62
2	" sintonia	U.Bobos 6
3÷4	" di MF	U.MF.158
5	Impeden.filamento	U.BAF/1
6	Nucleo sintonia	U.A/725
7÷8	Nucleo	U.Nu.43
9÷11	Compens.0,5÷6 pF	Ric.rosso
12	Cond.cer. 1 "	M.± 0,25 pF
13÷14	" " 4,7 "	M/TV ac.10%
15	" " 15 "	M.TV ac.10%
16	" " 6 "	R.Stek 85±10%
17÷18	" " 10 "	M.TV.acc.10%
18a÷18b	" " 10 "	M.TV.acc.10%
19	" " 27 "	Ph. ± 10%
20	" " 68 "	M.TV.acc.10%
21÷23	" " 100 "	Ph. ± 10%
24	" " 100 "	M.TV.acc.10%
25÷27	" " 1500 "	M +40-20
28	Res.imp.3,3 KΩ 1/2W	N. ± 10%
29	" 4,7 KΩ " "	N. ± 10%
30	" 220 KΩ " "	N. ± 20%
31	Res.imp.330 KΩ 1/2W	N. ± 20%
31b	Filtro	U.Imba 38
32	Cond.mica 12,5 pF	M ± 1 pF
33	" " 40 "	M ± 1 pF
34	" " 46 "	M ± 1 pF
35	" " 70 "	M ± 1 pF
36	" " 250 "	± 2%
37	" " 300 "	± 2%
38	" " 390 "	± 1%
39	Bob.A OC 25e31 m	U.Bobae 55
40	Bob.A OC 49e75 m	U.Bobae 56
41	Bob.O OC 25e31 m	U.Bobos 58
42	Bob O OC 49e75 m	U.Bobos 59
43	Impedenza	U.Imba 36
44	Commutatore AP	U. A.489
45	" AM/FM	U. A.747
46	" fono	U.A. 505
47÷55	Nuclei	U.Nu.40
56	Trafo MF (10,7Mc)	U.MF. 159
57	Trafo MF "	U.MF. 160
58	Trafo MF (467 Kc)	U.MF. 155
59	Trafo MF (")	U.MF. 157
60	Cond.mica 10 pF	M ± 1 pF
61÷62	" " 15 pF	M ± 1 pF
63	" " 35 pF	M ± 1 pF

N°	Denominazione	Tipo
64÷67	Cond.mica 250 pF	± 2%
68	Res.Imp. 47 KΩ 1/2W	N.± 20%
69÷70	Nucleo	U.Nu.46
71÷74	Nucleo	U.Nu.43
74b÷74c	Nucleo	U.Nu.43
75	Bob.aereo OM	U.Bobae 44
76	Bob.oscil.acc.OM	U.Bobos 66
77	Bob.oscill.reaz.OM	U.Bobos 66
78	Impd.agg. OM	U.Imba 35
79	Imped.	U.Imba 34
80	Filtro MF 467	U.Imba 33
81	1/2 nucleo FXC 4 B	Ph. ± 10%
82	" " "	Ph.
83	Nuclep ICS 1728/1	± 2%
84	Nucleo " 1728/2	± 1%
85	Nucleo	U.Nu.43
86	Res. 47 Ω 1/4 W	C. ± 10%
87	Res. 100 Ω " "	C. ± 5%
88	Res. 200 Ω " "	C. ± 5%
89	" 470 Ω " "	C. ± 10%
90÷91	" 2,2 KΩ " "	C. ± 10%
92÷93	" 15 KΩ " "	C. ± 10%
94÷95	" 2,2 KΩ1/2 "	C. ± 10%
96	" imp.1 KΩ " "	N. ± 20%
97	" " 1,5KΩ " "	N. ± 10%
98	Res.imp.2,2KΩ 1/2W	N.± 20%
99	" " 22 KΩ " "	N.± 20%
100÷101	" " 47 KΩ " "	N.± 20%
102	" " 220 KΩ " "	N.± 20%
103÷105	" " 470 KΩ " "	N.± 20%
106	" " 1 MΩ " "	N.± 20%
107	" " 10 MΩ " "	N.± 20%
108	" " 140 Ω 1 "	C.± 5%
109÷110	" " 22 KΩ 1 "	C.± 10%
111	" " 27 KΩ 1 "	C.± 10%
112	" " 2000 Ω 4 "	C.± 5%
113	Pot.vol.c/int.1MΩ/B	-L.4B2
114	Commutatore tono	U.A.748
115	pot.semifisso 5KΩ	L.SP/1
116	Cond.mica 100 pF	M.± 1 pF
117÷119	" " 300 "	M.± 2 %
120	" cer. 2 "	R.0,5pF-35Pf
121	" " 47 "	Ph.± 10%
122	" " 100 "	Ph.± 5%
123	" " 100 "	Ph.± 10%
124	" " 220 "	Ph.± 10%
125	" " 470 "	Ph.± 10%
126	" " 470 "	M. ± 20%
127÷130	" " 4700 "	Ph.+40-20%
131÷134	" " 10000 "	Ph.+40-20%

N°	Denominazione	Tipo
135	Cond.carta 1000 pF	± 20%
136÷138	" " 10000 "	± 20%
139÷140	" " 25000 "	± 20%
141	" " 50000 "	± 20%
142÷143	" " 250000 "	1000Vp+20%
144	" elett. 10 µF	25 VL
145	" " 16 "	250 VL
146	" " 25 "	25 VL
147	" " 50+50 "	350 VL
148	Trafo aliment.	U.TA.754
149	Trafo uscita	U.TU.505
150	Altoparlante	U.AP.318
151	Raddrizzatore	SE.250C 85
152	Antenna interna FM	
153	Partitore tensione	U.PT.4
	con coperchio	U.Cop.9
154÷155	Lampadina	6,3V-0,32 A
156	Cond.mica 70 pF	M.± 1 pF

MISURE ESEGUITE FRA I PIEDINI VALVOLE E MASSA

N	Denominazione	Valv.	Placca	G.Sc.	P.Osc.	Catod.	Filam
1	Amplificatr.FM	ECC85	145				6,3
	Convertitr. FM		125				6,3
2	Sovrappositr.	ECH81	200	95	85	2,8	6,3
			165	95		2,7	6,3
3	Amplificatr.MF	EF85	170	110		2	6,3
			150	95		2	6,3
4	Demodul.ampl.BF	ERABC80	70				6,3
			70				6,3
5	Finale	EL84	255	200		6	6,3
			255	180		5	6,3
6	Raddrizzatore	E250C85	220	+ max.anod.		265	

DATI ELETTRICI

Supereterodina a modulazione in ampiezza e in frequenza.6 valvole (compreso raddrizzatore a selenio).6 gamme d'onda: 3-3,45 m (87,5-100 MHz in FM) 182-578 m e bande allargate di 25- 31- 49-75 m. Presa fono. Regolatore di tono. Potenza 4,5 W. Mobile in legno impiallacciato con ornamenti in metallo. Dimensioni: 510 x 330 x 250 mm. Peso: 7,5 Kg.

ELENCO DELLE PARTI PER 66/9

Disegno: 1167/105